



DIGITRADIO 305 Klassik Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Klassik Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588890008	anthrazit	0000/4984	3.94 kg	2.79 kg	36.00 x 14.50 x 20.00 cm	42.00 x 23.00 x 24.50 cm
4019588841901	weiß	0001/4984	3.91 kg	2.77 kg	36.00 x 14.50 x 20.00 cm	42.00 x 23.00 x 24.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Direktwahltaste für Klassik Radio via DAB+

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Uhr- und Datumsanzeige

Radiowecktimer/Schlummerfunktion

Sleeptimer

Bassreflex-Holzgehäuse

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DIREKTWAHLTASTE

Klassik Radio : Ja

DISPLAY

Größe : 2.8 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Norwegisch,
Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,22 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 305 KLASSIK EDITION,
Fernbedienung, F-Stecker Werkzeug (für
die abnehmbare Antenne),
Bedienungsanleitung